



Type4 Fire ReX Jeweller


Prolongateur de portée adressable sans fil pour Type4 Fire Hub Jeweller

Plus de flexibilité pour le chantier professionnel


Type4 Fire ReX Jeweller étend la portée du réseau sans fil et garantit une connexion stable pour les dispositifs de la Type4 Line au sein de sites vastes ou complexes. Le prolongateur de portée se connecte à l'équipement d'alarme incendie par liaison radio ou via Ethernet, assurant une communication fiable à travers l'acier et le béton. Jusqu'à cinq prolongateurs peuvent fonctionner par système. Vous pouvez mixer les dispositifs dans la limite de capacité de l'équipement d'alarme incendie.

Sécurité et fiabilité pour tous les sites

La Type4 Line convient à une large variété d'établissements : restaurants, écoles ou bâtiments municipaux. Avec une portée de communication sans fil allant jusqu'à 1 800 mètres entre le Type4 Fire Hub Jeweller et les dispositifs du système, elle garantit des performances fiables, même au sein de vastes locaux.




Jusqu'à 1 800 m de portée de communication par radio en champ ouvert



Jusqu'à cinq prolongateurs de portée par système pour étendre la couverture jusqu'à 35 km²




Contrôle et configuration à distance via des applications Ajax mobiles et pour PC



Connexion Ethernet avec l'équipement d'alarme incendie pour surmonter les interférences du signal radio

Communication radio à travers les murs et les sols

EN54 Fire ReX Jeweller se connecte à l'équipement d'alarme incendie non seulement par radio mais aussi via Ethernet, en l'utilisant comme réseau de communication unique ou prioritaire. Un seul système Ajax peut protéger un immeuble de bureaux avec parking souterrain, un hangar métallique, un entrepôt à plusieurs bâtiments ou des installations similaires.



Installation rapide et entretien facile

- Ajout à un équipement d'alarme incendie en scannant le code QR : pas d'outils ou de programmation nécessaires
- Test et configuration dans les applications Ajax
- Champ dédié pour spécifier l'emplacement exact du dispositif
- Installation sans démontage du boîtier
- Remplacement à chaud de la batterie interne sans arrêt du dispositif
- Configuration à distance pour moins de visites sur site

Compatibilité avec les hubs et dispositifs Ajax Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=FRX.T4.J	Communication avec les hubs et les dispositifs Ajax Technologie de communication Jeweller Portée de communication jusqu'à 1 800 m Dans un espace ouvert Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868.7–869.2 MHz Ethernet Connecteur 8P8C Jusqu'à 100 Mb/s Délai de transmission de l'alarme 0,3 s	Alimentation Alimentation principale 110–240 V~, 50/60 Hz Alimentation de secours Batterie Li-Ion 7,4 V== avec une capacité de 5 ou 10 Ah Fournie par Type4 Internal Battery (24h) ou Type4 Internal Battery (72h). Les batteries sont vendues séparément. Fonctionnement autonome de 24 à 72 h Cela dépend du modèle de la batterie interne. Les batteries sont vendues séparément.	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 210 × 210 × 50,5 mm Poids 890 g Alarme anti-sabotage
Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP20	Kit complet Type4 Fire ReX Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Câble Ethernet Outil spécial (clé de réarmement) Guide de démarrage rapide		



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/type4-fire-rex-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems