

Type4 ReX Jeweller

Prolongateur de portée adressable sans fil pour Type4 Hub (4G) Jeweller




Plus de flexibilité pour le chantier professionnel

Type4 ReX Jeweller fonctionne avec Type4 Hub (4G) Jeweller pour étendre la portée du réseau sans fil et assurer une communication stable pour les dispositifs Type4 Line sur des sites grands ou complexes. Il se connecte sans fil à l'équipement d'alarme incendie, maintenant des performances fiables même en contournant des obstacles tels que l'acier et le béton. Jusqu'à cinq prolongateurs de portée peuvent fonctionner au sein d'un système Ajax, et les dispositifs peuvent être mixés en toutes combinaisons dans la limite de Type4 Hub (4G) Jeweller.

Sécurité et fiabilité pour tous les sites

La Type4 Line convient à une large variété d'établissements : restaurants, écoles ou bâtiments municipaux. Avec une portée de communication sans fil allant jusqu'à 1 800 mètres entre le Type4 Fire Hub Jeweller et les dispositifs du système, elle garantit des performances fiables, même au sein de vastes locaux.




Jusqu'à 1 800 m de portée de communication par radio en champ ouvert



Contrôle et configuration à distance via des applications Ajax mobiles et pour PC



Jusqu'à 35 h de fonctionnement autonome sur une batterie de secours intégrée



Installation rapide et entretien facile

- Ajout à un équipement d'alarme incendie en scannant le code QR : pas d'outils ou de programmation nécessaires
- Test et configuration dans les applications Ajax
- Champ dédié pour spécifier l'emplacement exact du dispositif
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier
- Configuration à distance pour moins de visites sur site

Compatibilité avec les hubs et dispositifs Ajax Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=RX.T4.J	Communication avec les hubs et les dispositifs Ajax Technologie de communication Jeweller Portée de communication jusqu'à 1 800 m Dans un espace ouvert Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868.7–869.2 MHz Délai de transmission de l'alarme 0,3 s	Alimentation Alimentation principale 110–240 V~, 50/60 Hz Alimentation de secours Batterie Li-ion avec une capacité de 2 Ah Fonctionnement autonome de 35 h	Boîtier Couleur rouge Dimensions 163 × 163 × 36 mm Poids 330 g Alarme anti-sabotage
Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection TBD	Kit complet Type4 ReX Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide		



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/support/devices/type4-rex-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems