



Superior HomeSiren G3 Jeweller

Sirène sans fil avec protection anti-sabotage de pointe et un connecteur LED




Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.



Un dispositif, plusieurs missions

- Une alarme audible pour dissuader les intrus et attirer l'attention
- L'indication de l'état de sécurité pour informer les utilisateurs que le système est armé/désarmé
- Les indications LED et sonores de temporisation à l'armement / au désarmement
- La fonction Carillon d'entrée pour alerter les utilisateurs que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme pour informer les utilisateurs et les patrouilles qui passent de toutes les alarmes dans le système




Technologie de communication Superior Jeweller

- Jusqu'à 3 500 m (11 450 ft) de communication radio² en champ ouvert
- Chiffrement des données amélioré
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données




Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage pour informer les utilisateurs et un centre de télésurveillance si le bouton anti-sabotage est déclenché
- Vis de fixation pour sécuriser la sirène sur le SmartBracket
- Détection de brouillage
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio
- Détection de la perte de connexion




Alarmes réglables

- Volume de l'alarme réglable¹ : de 85 dB à 105 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 s à 3 min
- Mode groupe : la sirène ne réagit qu'aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans son groupe assigné
- Capacité de connecter un indicateur LED externe supplémentaire qui suivra tous les événements de l'indicateur LED intégré



Supervision du système

- Notifications de batterie faible et affichage de l'état dans les applications Ajax
- Autodiagnostic automatique du dispositif avec génération d'un rapport d'état
- Notifications en cas de dysfonctionnements



Facilité d'installation et de mise en œuvre

- Ajout au système via un QR code
- Panneau de montage SmartBracket pour une installation sans démontage du boîtier
- Contrôle et configuration à distance dans des applications mobiles et de bureau Ajax
- Kit d'installation avec toutes les fixations nécessaires
- Jusqu'à 4 ans³ de fonctionnement avec des batteries préinstallées améliorées

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 NFA2P (3 shields) INCERT Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=HS.G3.J	Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée Technologie de communication Superior Jeweller Bandes de fréquences 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Chaque dispositif prend en charge ces quatre bandes Portée de communication² jusqu'à 3 500 m jusqu'à 11 450 ft Dans un espace ouvert	Alertes Alarmes Audible Temporisation à l'armement / au désarmement Audible Mode de sécurité Audible, LED Mode de sécurité LED Carillon d'entrée Audible Indication après-alarme LED	Caractéristiques Volume de l'alarme de 85 à 105 dB à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax Durée de l'alarme de 3 s à 3 min Fréquence sonore de la sirène 1 400/1 600 Hz
Alimentation Batteries 2 × CR123A (préinstallées) Autonomie de la batterie jusqu'à 4 ans³	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 75 × 76 × 27 mm 2,95" × 2,99" × 1,06" Poids du dispositif noir 92 g 3,25 oz Poids du dispositif blanc 94 g 3,32 oz Indice de protection IP30, IK07	Kit complet Superior HomeSiren G3 Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène.

² La portée de communication dépend du modèle de centrale.

³ Autonomie de la batterie en mode veille. Jusqu'à 2,5 ans avec une alarme de 90 secondes par jour.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-g3-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems