



Ligne de produits Superior

Ajax SpaceControl S Jeweller

Télécommande sans fil avec bouton de panique et gestion des modes de sécurité. Édition Superior

Ajax SpaceControl S Jeweller est doté d'un revêtement en silicone sur les indicateurs lumineux. Cette amélioration permet une meilleure protection contre l'humidité.



Armer Arme l'installation	Désarmer Désarme l'installation
Mode nuit Active le Mode nuit (fait passer les dispositifs en mode d'armement pour la sécurité du périmètre)	Panique Notifie un danger ou une urgence à un centre de télésurveillance et à des utilisateurs

Protection contre l'activation accidentelle : pression double ou prolongée



Technologie de communication Jeweller

- Jusqu'à 1 300 m (4 250 ft) de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement et authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Indication LED de l'appui du bouton



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie
- Batterie remplaçable préinstallée
- Notifications de faible charge de la batterie



Configuration rapide

- Jumelage avec une centrale par QR code
- Gestion et configuration à distance dans l'application
- Peut être transporté dans une poche ou sur un porteclé



Conformité EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P SIA CP-01	Compatibilité Centrales Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée du signal radio ReX, ReX 2	Communication avec la centrale Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente. Portée de communication Jeweller jusqu'à 1 300 m jusqu'à 4 250 ft Dans un espace ouvert.	Alimentation Batterie 1 × CR2032 Préinstallée. Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans
Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 95 % Indice de protection IP32	Boîtier Couleur Noir Blanc Dimensions 65 × 37 × 10 mm 2,56" × 1,46" × 0,39" Poids 13 g 0,46 oz	Kit complet Ajax SpaceControl S Jeweller 1 × batterie CR2032 (préinstallée) Guide de démarrage rapide	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/ajaxspacecontrol-s-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems