


Type4 ManualCallPoint Jeweller

Déclencheur manuel Type 4 adressable et réinitialisable sans fil pour l'activation de l'alarme incendie




Activation de l'alarme à sécurité intégrée (fail-safe)

Type4 ManualCallPoint Jeweller est conçu pour les systèmes de détection et d'alarme incendie Type 4. Appuyer sur le bouton déclenche une alarme, assurant une réponse instantanée et le début de l'évacuation. Simple à installer et hautement fiable, le dispositif garantit une activation manuelle rapide de l'alarme lorsque chaque seconde compte.




Matériel impeccable

- Jusqu'à 7 ans d'autonomie sur batterie
- La conception simplifiée du bouton pour réduire le risque de défaillance
- Couvercle frontal transparent pour éviter tout déclenchement accidentel de l'alarme
- Indication LED de l'état d'alarme
- Alarme anti-sabotage pour signaler les tentatives de démontage du dispositif



Installation rapide et entretien facile

- Ajout à un équipement d'alarme incendie en scannant le code QR : pas d'outils ou de programmation nécessaires
- Test et configuration dans les applications Ajax
- Champ dédié pour spécifier l'emplacement exact du dispositif



Communication radio intégrée

- Portée sans fil allant jusqu'à 1 700 m en champ ouvert
- La transmission de l'alarme à l'équipement d'alarme incendie dans un délai de 3 s
- Réglage automatique de la puissance radio pour économiser l'énergie
- Saut de fréquence pour éviter les interférences et l'interception des signaux
- Détection d'une coupure de connexion en 36 s

- Installation sans démontage du boîtier
- Configuration à distance pour moins de visites sur site
- Une clé spéciale pour réinitialiser le bouton, inclus dans le kit complet

Compatibilité avec les hubs et les prolongateurs de portée Ajax Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MCP.T4R.J	Communication avec les hubs et les prolongateurs de portée Ajax Technologie de communication Jeweller Portée de communication jusqu'à 1 800 m Dans un espace ouvert Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868.7–869.2 MHz	Alimentation Batterie 2 × CR123A Préinstallées Fonctionnement autonome jusqu'à 7 ans	Boîtier Couleur rouge Dimensions 102 × 104 × 39 mm Poids 214 g Alarme anti-sabotage
Installation Température de fonctionnement de 0°C à +500°C Humidité admissible jusqu'à 80 % Indice de protection IP20	Kit complet Type 4 ManualCallPoint Jeweller Panneau de montage SmartBracket 2 × batterie CR123A (préinstallées) Outil spécial (clé de réarmement) Couvercle frontal transparent Kit d'installation Guide de démarrage rapide		



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/type4-manualcallpoint-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems