

Type4 I/O Module (2X2) Jeweller

Module Type 4 adressable sans fil avec deux entrées et deux sorties pour équipement d'alarme incendie




L'intégration intelligente Type 4 en toute simplicité


Type4 I/O Module (2X2) Jeweller repousse les limites d'utilisation et de compatibilité des installations de Type 4. Ce module d'intégration automatise les réponses d'urgence en raccordant des diffuseurs sonores tiers via ses sorties. Les entrées permettent d'ajouter des déclencheurs manuels et d'autres dispositifs d'alerte pour activer le système dès le premier signe de danger. Conçu pour offrir l'expérience Ajax, ce module propose une communication immédiate avec l'équipement d'alarme incendie, une configuration intuitive via les applications Ajax et une maintenance simplifiée.

Réponse automatisée au premier signe de danger

- 2 sorties isolées galvaniquement, chacune prenant en charge le courant alternatif ou continu
- 2 entrées prenant en charge les types de connexion NC, NO, EOL, 2EOL et 3EOL
- Intégration des déclencheurs manuels d'alarme et des dispositifs d'alerte tiers
- Option de contrôler les dispositifs connectés via des applications Ajax



Type4 I/O Module (2X2) Jeweller ne nécessite pas d'alimentation externe et ne peut pas alimenter les périphériques connectés.




Communication radio intégrée

- Technologie propriétaire Jeweller : réglage automatique de la puissance, saut de fréquence et détection de la perte de connexion
- Portée sans fil allant jusqu'à 1 700 m en champ ouvert
- Option permettant de connecter des dispositifs à un prolongateur de portée (vendu séparément)



Autonomie efficace pour les années à venir

- Jusqu'à 5 ans de durée de vie de la batterie avec les batteries préinstallées
- Notifications précoces de batterie faible dans les applications Ajax
- Remplacement rapide de la batterie



Installation rapide et entretien facile

- Ajout à l'équipement d'alarme incendie en scannant le QR code : pas d'outils ou de programmation nécessaires
- Acheminement polyvalent des câbles : par l'arrière, les côtés, le haut ou le bas
- Boîtier de protection pour la carte électronique, afin d'éviter tout dommage lors de l'installation
- Résistances EOL incluses dans le kit complet

Compatibilité avec les hubs et les prolongateurs de portée Ajax Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=IOM.T4.J	Communication avec les hubs et les prolongateurs de portée Ajax Technologie de communication Jeweller Portée de communication jusqu'à 1 700 m Dans un espace ouvert Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868.7–869.2 MHz	Caractéristiques Nombre de sorties 2 sorties relais galvaniquement isolées Plage de fonctionnement AC 10–250 V~, jusqu'à 10 A Plage de fonctionnement DC 10–30 V=, jusqu'à 5 A Nombre d'entrées 2 Types de connexion NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL Plusieurs types d'événements pour les dispositifs connectés	Boîtier Couleur noir, blanc Dimensions 116 × 180 × 62 mm Poids 547 g Indice de protection IP21C
Alimentation Batterie 2 × CR123A Préinstallées Autonomie de la batterie jusqu'à 5 ans	Installation Température de fonctionnement de 0°C à +50°C Humidité admissible jusqu'à 80 %	Kit complet Type4 I/O Module (2X2) Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation 2 × lots de 4 résistances EOL Guide de démarrage rapide	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/type4-io-module-2x2-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems