

# Superior StreetSiren Plus Fibra

Sirène filaire avec protection anti-sabotage de pointe et de nombreuses certifications de conformité. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.



## Quatre missions, un seul dispositif

- L'alarme fait fuir les intrus et attire l'attention
- L'indication de l'état de sécurité notifie aux utilisateurs que le système est armé/désarmé et qu'il y a des temporisations à l'armement et au désarmement
- Les utilisateurs sont informés par la fonction Carillon si des détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme indique aux utilisateurs et aux patrouilles qui passent s'il y a eu des alarmes dans le système



## Fibra technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire
- Les photos sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour consulter l'état actuel du dispositif
- Une ligne pour différents types de dispositifs



## Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage<sup>2</sup> : une vis de fixation et un SmartBracket
- Protection contre les courts-circuits
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Boîtier robuste



## Durée de l'alarme ajustable

- Modèles sonores sélectionnables
- Mode groupe pour que la sirène réagisse aux alarmes et aux changements de mode de sécurité uniquement dans le groupe auquel elle est affectée
- Volume réglable<sup>1</sup> de l'alarme et des notifications : de 85 dB à 107 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 s à 3 min



## Gestion de l'énergie améliorée

- Batterie rechargeable préinstallée pour une alimentation supplémentaire en cas d'alarme
- Calculateur d'alimentation
- Le stress test de la consommation d'énergie



## Installation facile

- Jumelage avec le système de sécurité via le code QR ou le balayage de la ligne
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du panneau de montage pendant l'installation
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax

<p><b>Conformité aux normes</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) NFA2P PD 6662:2017</p> <p><b>Compatibilité avec centrales</b></p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p><a href="https://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.P.F">ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.P.F</a></p>	<p><b>Alertes</b></p> <p><b>Alarmes</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Temporisation à l'armement / au désarmement</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Mode de sécurité</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Mode de sécurité</b> LED</p> <p><b>Ouverture de la porte (fonction du Carillon)</b> Acoustique Lorsque la fonction Carillon d'entrée est activée, les sirènes émettent un son spécial pour indiquer que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé</p> <p><b>Indication après-alarme</b> LED</p>	<p><b>Communication avec la centrale</b></p> <p><b>Technologie de communication</b> Fibra</p> <p><b>Connexion filaire</b> U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre</p> <p><b>Câble de signal</b> 4 × 0,22 mm<sup>2</sup> avec un conducteur en cuivre</p> <p><b>Portée de communication</b> jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)</p>	<p><b>Caractéristiques</b></p> <p><b>Types d'événements</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Volume d'alarme</b> de 85 à 107 dB à une distance de 1 m 3,3 ft Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Durée de l'alarme</b> de 3 sec à 3 min Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Fréquence du haut-parleur</b> 1,400/1,600 Hz</p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Principale</b> 24 V<sup>==</sup>, jusqu'à 50 mA De la ligne Fibra</p> <p><b>De secours</b> LTO 18650, 3 000 mAh, 2,4 V<sup>==</sup> Jusqu'à 2 heures de notification d'alarme après une panne d'alimentation principale</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de -25°C à +60°C de -13°F à 140°F</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 95 %</p> <p><b>Indice de protection</b> IP54</p> <p><b>Hauteur d'installation recommandée</b> 2,5 m ou plus 8 ft ou plus</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b> noir, blanc</p> <p><b>Dimensions</b> 210,2 × 210,2 × 70,6 mm 8,3" × 8,3" × 2,8"</p> <p><b>Poids</b> 1 059 g 37 oz</p> <p><b>Alarme anti-sabotage</b></p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>Superior StreetSiren Plus Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

<sup>1</sup> Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft).

<sup>2</sup> Toute tentative d'ouverture du boîtier déclenche une alarme anti-sabotage.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems