


DS-PK1-E-WE

Clavier sans fil intérieur

Le clavier DS-PK1-E-WE est un clavier sans fil à connecter à une centrale AXPRO pour le contrôle des alarmes et les opérations. Il peut également informer des alarmes par buzzer et voyant lumineux.



Principales caractéristiques :

- Communication sans fil bidirectionnelle 868 MHz
- Cryptage AES-128
- Armement, désarmement, effacement d'alarme pour une zone spécifiée ou toutes les zones
- La LED indique la zone programmée
- Alarme incendie One-Push, alarme panique et alarme médicale. Alarme silencieuse/sonore sélectionnable. etc.
- Contrôle de sortie
- Conception de touches tactiles complètes avec rétroéclairage LED
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthodes d'enregistrement multiples et conception d'installation facile
- Batterie facilement remplaçable
- Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable



Spécifications

Caractéristiques du matériel	
Anti-sabotage	Supporté, avant et arrière
Buzzer	Supporté
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension/hors tension
Caractéristiques électriques	
Type de batterie	4 piles CR123
Humidité de fonctionnement	10% to 90%
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Durée de vie de la batterie	Autonomie en veille supérieure à deux an
Consommation électrique	Courant de repos : 80 µA Courant max : 251 mA Tension : 1.5 V
Transmission sans fil	
Fréquence RF	868 MHz
Modulation RF	2GFSK
Distance RF	1200 m (zone ouverte)
Technologie sans fil	Technologie sans fil Tri-X
Affichage	
Touches	Touche: 0 à 9 Touche de fonction : *, #, Armement, Armement partiel, Désarmement
Indicateur LED	Défaut (orange), Inscription/Signal (rouge/vert), Armement (bleu), Désarmement (vert), Alarme (rouge)
Général	
Méthode d'installation	Montage mural
Dimension (L×H×P)	140 (5.50") x 86 (3.38") x 22 (0.87") mm
Poids	Sans les piles : 151 g ; et 23g par pile
Couleur	Blanche

▪ Modèle disponible

DS-PK1-E-WE

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com